









GIRA









Toshiba GU10 LED 7,1W

Art-Nr.: 90419167, Hst-Nr.: LDR0627WU1EUD

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anschluss- leistung AGL	Anzahl LED Lampen im		Dimmverhalten
			Phasenabschnitt	Phasenanschnitt	
KNX Dimmaktor 1fach REG	2171 00	20-500 W	15 St.	7 St.	
KNX Dimmaktor 2fach REG	2172 00	20-300 W	15 St.	3 St.	
KNX Dimmaktor 4fach REG	2174 00	20-250 W	15 St.	4 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini	5420 00	20-250 W	10 St.	3 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG	5430 00	20-500 W	15 St.	9 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG	5431 00	20-250 W	7 St.	2 St.	
System 2000 LED-Dimm-Einsatz (Tastdimmer)	2390 00	20-120 W	-	10 St.	
NV-Dimm-Einsatz mit Druck-Wechselschalter	2262 00	20-500 W	-	15 St.	









Philips Master LEDspotMV 4-35W 827 GU10 40D WW (40° Winkel), 4W

Art-Nr.: 90471390, Hst-Nr.: 19236700

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anschlussleistung AGL	Anzahl LED Lampen im Phasenabschnitt		Dimmverhalten
KNX Dimmaktor 1fach REG	2171 00	20-500 W	25 St.	19 St.	
KNX Dimmaktor 2fach REG	2172 00	20-300 W	25 St.	9 St.	
KNX Dimmaktor 4fach REG	2174 00	20-250 W	25 St.	9 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini	5420 00	20-250 W	17 St.	5 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG	5430 00	20-500 W	25 St.	21 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG	5431 00	20-250 W	12 St.	5 St.	
System 2000 LED-Dimm-Einsatz (Tastdimmer)	2390 00	20-120 W	-	25 St.	
NV-Dimm-Einsatz mit Druck-Wechselschalter	2262 00	20-500 W	-	25 St.	









Philips Master LEDspotMV 4-35W 827 GU10 25D WW (25° Winkel), 4W

Art-Nr.: 90471388, Hst-Nr.: 19234300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anschluss- leistung AGL	Anzahl LED Lampen im		Dimmverhalten
			Phasenabschnitt	Phasenanschnitt	
KNX Dimmaktor 1fach REG	2171 00	20-500 W	25 St.	19 St.	
KNX Dimmaktor 2fach REG	2172 00	20-300 W	25 St.	9 St.	
KNX Dimmaktor 4fach REG	2174 00	20-250 W	25 St.	9 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini	5420 00	20-250 W	17 St.	5 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG	5430 00	20-500 W	25 St.	21 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG	5431 00	20-250 W	12 St.	5 St.	
System 2000 LED-Dimm-Einsatz (Tastdimmer)	2390 00	20-120 W	-	25 St.	
NV-Dimm-Einsatz mit Druck-Wechselschalter	2262 00	20-500 W	-	25 St.	









Philips Master LEDspotMV 7-50W HALO GU10 2700K 40D Warmweiß, 7W

Art-Nr.: 1010000729

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anschluss- leistung AGL	Anzahl LED Lampen im		Dimmverhalten
			Phasenabschnitt	Phasenanschnitt	
KNX Dimmaktor 1fach REG	2171 00	20-500 W	14 St.	14 St.	
KNX Dimmaktor 2fach REG	2172 00	20-300 W	14 St.	10 St.	
KNX Dimmaktor 4fach REG	2174 00	20-250 W	14 St.	11 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini	5420 00	20-250 W	10 St.	4 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG	5430 00	20-500 W	14 St.	14 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG	5431 00	20-250 W	7 St.	5 St.	
System 2000 LED-Dimm-Einsatz (Tastdimmer)	2390 00	20-120 W	-	14 St.	
NV-Dimm-Einsatz mit Druck-Wechselschalter	2262 00	20-500 W	-	14 St.	









Megaman LED-Leuchtmittel E27 8W

Art-Nr.: S46010 Hersteller-nr.: MM21007

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anschlussleistung AGL	Anzahl LED Lampen im		Dimmverhalten
			Phasenabschnitt	Phasenanschnitt	
KNX Dimmaktor 1fach REG	2171 00	20-500 W	12 St.	11 St.	
KNX Dimmaktor 2fach REG	2172 00	20-300 W	12 St.	5 St.	
KNX Dimmaktor 4fach REG	2174 00	20-250 W	12 St.	5 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini	5420 00	20-250 W	9 St.	2 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG	5430 00	20-500 W	12 St.	12 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG	5431 00	20-250 W	6 St.	2 St.	
System 2000 LED-Dimm-Einsatz (Tastdimmer)	2390 00	20-120 W	-	12 St.	
NV-Dimm-Einsatz mit Druck-Wechselschalter	2262 00	20-500 W	-	12 St.	









Philips Master LEDspotMV D 6-50W GU10 4000K 40D, 6W

Art-Nr.: 90475062, Hst-Nr.: 21077100

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anschluss- leistung AGL	Anzahl LED Lampen im		Dimmverhalten
			Phasenabschnitt	Phasenanschnitt	
KNX Dimmaktor 1fach REG	2171 00	20-500 W	17 St.	14 St.	
KNX Dimmaktor 2fach REG	2172 00	20-300 W	17 St.	7 St.	
KNX Dimmaktor 4fach REG	2174 00	20-250 W	17 St.	8 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini	5420 00	20-250 W	12 St.	5 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG	5430 00	20-500 W	17 St.	17 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG	5431 00	20-250 W	8 St.	5 St.	
System 2000 LED-Dimm-Einsatz (Tastdimmer)	2390 00	20-120 W	-	17 St.	
NV-Dimm-Einsatz mit Druck-Wechselschalter	2262 00	20-500 W	-	17 St.	









Philips Master LEDbulb warmweiss, LED Lampe, Birne, E27, 12 Watt

Art-Nr.: 90446958, Hst-Nr.: 93448900

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anschluss- leistung AGL	Anzahl LED Lampen im		Dimmverhalten
			Phasenabschnitt	Phasenanschnitt	
KNX Dimmaktor 1fach REG	2171 00	20-500 W	8 St.	8 St.	
KNX Dimmaktor 2fach REG	2172 00	20-300 W	8 St.	5 St.	
KNX Dimmaktor 4fach REG	2174 00	20-250 W	8 St.	5 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini	5420 00	20-250 W	5 St.	3 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG	5430 00	20-500 W	8 St.	8 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG	5431 00	20-250 W	4 St.	2 St.	
System 2000 LED-Dimm-Einsatz (Tastdimmer)	2390 00	20-120 W	-	8 St.	
NV-Dimm-Einsatz mit Druck-Wechselschalter	2262 00	20-500 W	-	8 St.	









Philips LEDbulb 17W-75W 827 E27 WW, 17W

Art-Nr.: 90471378, Hst-Nr.: 19346300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anschluss- leistung AGL	Anzahl LED Lampen im		Dimmverhalten
			Phasenabschnitt	Phasenanschnitt	
KNX Dimmaktor 1fach REG	2171 00	20-500 W	6 St.	6 St.	
KNX Dimmaktor 2fach REG	2172 00	20-300 W	6 St.	4 St.	
KNX Dimmaktor 4fach REG	2174 00	20-250 W	6 St.	4 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini	5420 00	20-250 W	4 St.	2 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG	5430 00	20-500 W	6 St.	6 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG	5431 00	20-250 W	3 St.	2 St.	
System 2000 LED-Dimm-Einsatz (Tastdimmer)	2390 00	20-120 W	-	6 St.	
NV-Dimm-Einsatz mit Druck-Wechselschalter	2262 00	20-500 W	-	6 St.	









Osram PARATHOM PAR 16 35 35° 5W GU10 Kaltweiß 840 220-240V, 5W

Art-Nr.: 1014000543

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anschluss- leistung AGL	Anzahl LED Lampen im		Dimmverhalten
			Phasenabschnitt	Phasenanschnitt	
KNX Dimmaktor 1fach REG	2171 00	20-500 W	20 St.	10 St.	
KNX Dimmaktor 2fach REG	2172 00	20-300 W	20 St.	5 St.	
KNX Dimmaktor 4fach REG	2174 00	20-250 W	20 St.	5 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini	5420 00	20-250 W	12 St.	3 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG	5430 00	20-500 W	20 St.	14 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG	5431 00	20-250 W	10 St.	3 St.	
System 2000 LED-Dimm-Einsatz (Tastdimmer)	2390 00	20-120 W	-	20 St.	
NV-Dimm-Einsatz mit Druck-Wechselschalter	2262 00	20-500 W	-	20 St.	









Osram PRO PAR16 50 35° 930 adv / GU10, 230V Warm White, 9W

Art-Nr.: 1013001347

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anschluss- leistung AGL	Anzahl LED Lampen im		Dimmverhalten
			Phasenabschnitt	Phasenanschnitt	
KNX Dimmaktor 1fach REG	2171 00	20-500 W	11 St.	9 St.	
KNX Dimmaktor 2fach REG	2172 00	20-300 W	11 St.	4 St.	
KNX Dimmaktor 4fach REG	2174 00	20-250 W	11 St.	4 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini	5420 00	20-250 W	8 St.	2 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG	5430 00	20-500 W	11 St.	11 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG	5431 00	20-250 W	5 St.	2 St.	
System 2000 LED-Dimm-Einsatz (Tastdimmer)	2390 00	20-120 W	-	11 St.	
NV-Dimm-Einsatz mit Druck-Wechselschalter	2262 00	20-500 W	-	11 St.	









Osram PARATHOM PRO PAR16 75 (25°) Advanced, GU10 Warmweiß 827, 10,5W

Art-Nr.: 1014000535

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anschluss- leistung AGL	Anzahl LED Lampen im		Dimmverhalten
			Phasenabschnitt	Phasenanschnitt	
KNX Dimmaktor 1fach REG	2171 00	20-500 W	10 St.	10 St.	
KNX Dimmaktor 2fach REG	2172 00	20-300 W	10 St.	4 St.	
KNX Dimmaktor 4fach REG	2174 00	20-250 W	10 St.	4 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini	5420 00	20-250 W	7 St.	2 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG	5430 00	20-500 W	10 St.	10 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG	5431 00	20-250 W	5 St.	2 St.	
System 2000 LED-Dimm-Einsatz (Tastdimmer)	2390 00	20-120 W	-	10 St.	
NV-Dimm-Einsatz mit Druck-Wechselschalter	2262 00	20-500 W	-	10 St.	









Philips Master LEDspot 7W-50W 827/830 GU10 25°/40°, 7W

Hst-Nr.: 15507200








Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anschluss- leistung AGL	Anzahl LED Lampen im		Dimmverhalten
			Phasenabschnitt	Phasenanschnitt	
KNX Dimmaktor 1fach REG	2171 00	20-500 W	14 St.	14 St.	
KNX Dimmaktor 2fach REG	2172 00	20-300 W	14 St.	9 St.	
KNX Dimmaktor 4fach REG	2174 00	20-250 W	14 St.	9 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini	5420 00	20-250 W	10 St.	3 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG	5430 00	20-500 W	14 St.	14 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG	5431 00	20-250 W	7 St.	5 St.	
System 2000 LED-Dimm-Einsatz (Tastdimmer)	2390 00	20-120 W	-	14 St.	
NV-Dimm-Einsatz mit Druck-Wechselschalter	2262 00	20-500 W	-	14 St.	

Philips Master LEDbulb, 827 E27, 8W

Hst.-Nr.: 19200800

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anschluss- leistung AGL	Anzahl LED Lampen im		Dimmverhalten
			Phasenabschnitt	Phasenanschnitt	
KNX Dimmaktor 1fach REG	2171 00	20-500 W	10 St.	10 St.	
KNX Dimmaktor 2fach REG	2172 00	20-300 W	10 St.	6 St.	
KNX Dimmaktor 4fach REG	2174 00	20-250 W	10 St.	6 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini	5420 00	20-250 W	8 St.	4 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG	5430 00	20-500 W	10 St.	10 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG	5431 00	20-250 W	8 St.	4 St.	
System 2000 LED-Dimm-Einsatz (Tastdimmer)	2390 00	20-120 W	-	10 St.	
NV-Dimm-Einsatz mit Druck-Wechselschalter	2262 00	20-500 W	-	10 St.	

Osram Parathom PRO PAR16 35 25°/35° 827/830 Adv / GU10, 5,1W

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anschluss- leistung AGL	Anzahl LED Lampen im		Dimmverhalten
			Phasenabschnitt	Phasenanschnitt	
KNX Dimmaktor 1fach REG	2171 00	20-500 W	15 St.	10 St.	
KNX Dimmaktor 2fach REG	2172 00	20-300 W	15 St.	7 St.	
KNX Dimmaktor 4fach REG	2174 00	20-250 W	15 St.	6 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini	5420 00	20-250 W	14 St.	3 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG	5430 00	20-500 W	15 St.	15 St.	
eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG	5431 00	20-250 W	10 St.	3 St.	
System 2000 LED-Dimm-Einsatz (Tastdimmer)	2390 00	20-120 W	-	15 St.	
NV-Dimm-Einsatz mit Druck-Wechselschalter	2262 00	20-500 W	-	15 St.	