

Huom! Vain ammattitaitoinen sähköasentaja saa tehdä sähköasennukset

Jos pumppaamon käyttö talvella on vähäistä, on vaara että sisäinen putkisto jäätyy ja pahimmassa tapauksessa rikkoutuu.

Jäätymisriskin pienentämiseksi voi pumppaamoon asentaa saattovastuskaapelipaketin itsesäätävällä lämmityskaapelilla, joka lämmittää putkistoa silloin kun tarve vaatii.

Paketti koostuu seuraavista osista:

| | Tuotenumero | Määrä |
|--|-------------|-------|
| 1. itsesäätävä lämpökaapeli 8BTV2-CT (25W/m) | 0431180 | 3,0 |
| 2. jatkospakkaus CCE-04-CT jatkos- ja loppupääte | 0431188 | 1 kpl |
| 3. pistotulppa maadoitettu musta | 2440770 | 1 kpl |
| 4. kumikaapeli VSB 3x1,5s | 0420232 | 4 m |

Saattovastuskaapelipaketin jatkoskohta, loppupääte ja pistotulppa kytketään valmiiksi ennen lämpökaapelin paikoilleen asennusta

Varsinainen lämmityskaapelin osuus asennetaan HST-nousuputken, pallotakaiskuventtiin ja sulkuventtiin ympärille niin, että niin että se tekee lenkin ylhäältä alas ja takaisin.

Kaapelin voi kiinnittää paikoilleen esim. nippusiteellä.

Lopuksi tee kumikaapelille pieni ura säiliön ylälaitaan, että kansi sulkeutuu kunnolla ja kytke pistotulppa pakkaskauden ajaksi Onnline sähkökeskuksessa olevaan pistorasiaan.

